



Cloud Camera

Ghidul utilizatorului Cloud Camera

OPERATOR NAȚIONAL
MOLDTELECOM

Ghidul utilizatorului sistemului CLOUD CAMERA

Ce este Moldtelecom CloudCamera?

Moldtelecom CloudCamera - serviciu de supraveghere video și stocare securizată a înregistrărilor video. Vizualizarea înregistrărilor on-line și din arhivă, prin cabinetul personal, direct pe Laptop, Tabletă și Smartphone.

Serviciu este valabil PENTRU ABONAȚII INTERNET prin fibră optică de la MOLDTELECOM:

1. Vino în magazinul Moldtelecom.
2. Alege un abonament de Internet prin fibră optică Moldtelecom, în cazul în care nu ești abonat.
3. Alege camera dorită de interior sau exterior și abonamentul optim în funcție de durata de arhivare a înregistrărilor.
4. Alege modalitatea de instalare a camerelor: de sine stătător sau de către instalatorul Moldtelecom.
5. După conectare, pe e-mail va fi expediat loginul și parola de acces în cabinetul personal.
6. Activați rețeaua Internet prin fibra optică de la Moldtelecom (Internet fix, Wi-Fi sau 3G/4G) pe laptop sau sisteme PC, smartphone sau tabletă.
7. Pentru sistemul Android. Accesați Google Play Store și descărcați aplicația „Moldtelecom CloudCamera Android” (faceți click aici).
8. Pentru sistemul IOS. Accesați App Store și descărcați aplicația „Moldtelecom CloudCamera iPhone” (faceți click aici) sau de pe tabletă aplicația „Moldtelecom CloudCamera iPad” (faceți click aici)
9. Pentru laptop și sisteme PC. Accesați pagina cloudcamera.md.
10. Deschideți cabinetul personal CloudCamera pentru toate sistemele sus menționate utilizând loginul și parola.

Detalii www.moldtelecom.md/cloudcamera


Instalarea și conectarea camerei IP

Camera IP nu necesită setări speciale, ea poate fi instalată foarte simplu. Pentru a instala Camera IP de interior sau exterior este nevoie de conectat camera la energie electrică și de a asigura o conexiune la internet fix prin router. Camera IP utilizează un procesor de mare viteză, algoritme de codare imagine M-JPEG și H.264, oferă posibilitatea monitorizării pe internet atât de la un calculator cât și de pe un dispozitiv mobil.

Descriere conexiuni:


1. Adaptor alimentare DC 12V/1A
2. Buton RESET
3. Port pentru conectarea în rețea LAN/ETH.

Mai jos găsiți schema de instalare și conectare a camerei IP:




Utilizarea cabinetului personal CloudCamera

Pentru a avea acces în cabinetul personal este necesar să vă logați, completând câmpurile: **Login** (adresa de e-mail indicată în contract) și **Parola** (pe e-mailul dvs. va fi expediată parola de acces în cabinetul personal), apoi faceți click pe butonul **Autentificare**.



În colțul din stânga sus al ferestrei se află logo-ul serviciului CloudCamera, care vă ajută oricând să reveniți la pagina de logare.



În colțul din dreapta sus se află butoanele:

1. **Aa** - pentru selectarea limbii de lucru;
2. **Utilizator** - arată sub ce nume de utilizator v-ati logat;
3. **Delogare** - pentru a ieși din sistem.


Meniul din partea stângă a ferestrei conține trei sub-meniuri:

1. **Camere IP** - include toate camerele de supraveghere disponibile spre vizualizare, grupate pe categorii: Privat și Public,
2. **Mapă** - harta orașului, zonelor în care au fost indicate locațiile tuturor camerelor disponibile,
3. **Favorite** - sunt vizualizate camerele de supraveghere care au fost marcate de către utilizator ca și favorite.




Camere IP


Pentru a vizualiza, pe o singură pagină, toate camerele de supraveghere, ce fac parte din aceeași categorie, faceți clic pe butonul **Acces** și selectați categoria dorită din lista verticală.




În cazul în care vi se oferă acces simultan la mai multe camere de supraveghere, cu ajutorul funcției **Filtru**, veți identifica camera de supraveghere dorită. Pentru aceasta e necesar să introduceți în câmpul de căutare al funcției **Filtru**, denumirea completă sau parțială a camerei.



Categoria "Camere IP" presupune mai multe modalități de afișare a camerelor. Butoanele sunt amplasate pe partea stângă a câmpului de căutare a funcției **Filtru**. Cu ajutorul săgeții amplasate vizavi de categoria camerelor de supraveghere, pot fi accesate camerele de supraveghere incluse în categoria respectivă, de exemplu, accesul la toate Camerele publice.




1. Vizualizare compactă (combinată cu punctele 3-6), de exemplu, cu grilă de spațiere mică,



2. Ascundeți camerele inactive – exclude din listă camerele de supraveghere care nu sunt conectate la sistem,




3. Lista.




The screenshot shows the top navigation bar with 'Camere IP' and 'Acces' dropdown. A search box contains 'ca'. Below the bar, there are two sections: '- Camere autorizate' with a link 'alex_rti_2102345C3425NJK1323536' and '- Camere publice'.

4. Previzualizare de rezoluție mică.




The screenshot shows the same interface as above, but with a small video preview window under '- Camere autorizate'. The video player has a play button and controls for 'Start', 'Arhiva', and '</>Cod'.

5. Previzualizare de rezoluție medie.



The screenshot shows the same interface, but with a medium-sized video preview window under '- Camere autorizate'. The video player has a play button and controls for 'Start', 'Arhiva', and '</>Cod'.


6. Previzualizare de rezoluție mare.




The screenshot shows the same interface, but with a large video preview window under '- Camere autorizate'. The video player has a play button and controls for 'Start', 'Arhiva', and '</>Cod'.

De asemenea, puteți întrerupe vizualizarea, mări/micșora intensitatea volumului și vizualiza semnalul video în regim Fullscreen (ecran complet). Pentru a adăuga o cameră de supraveghere la categoria **Favorite**, faceți click pe steluța din colțul din stânga sus al ferestrei de vizualizare a camerei, aceasta trebuie să fie de culoare galbenă.

În cazul în care doriți să vizualizați o înregistrare în regim on-line, trebuie să faceți click pe săgeata neagră din cercul albastru.




Făcând clic pe butonul **Start**, suplimentar funcțiilor enumerate mai sus, aveți posibilitatea să optați pentru unul din protocoalele de transmitere utilizate pentru tranziția video către diferite categorii de dispozitive ale utilizatorilor. De asemenea, veți beneficia de acces la arhiva înregistrărilor pentru o anumită perioadă de timp, în funcție de tipul abonamentului/contractului și veți avea posibilitatea să descărcați înregistrarea video (apăsând butonul cu aceeași denumire).




Protocoalele disponibile sunt afișate în colțul din dreapta sus a interfeței soft-ului: Auto, HLS, HDS, RTMP, Dash, WebRT. În colțul din stânga sus, butonul **Săgeata** permite întoarcerea în meniul **Camere IP**.



Pentru a accesa înregistrările din arhivă, faceți click pe [Arhiva](#). Butonul [Camera](#) este destinat pentru a reveni la pagina de monitorizare video în timp real. Mai jos de fereastra derulării video se află o bară de unelte pentru editarea înregistrărilor video.





Să analizăm bara de unelte mai detaliat.



Scara timpului și cursoarele pentru setarea limitelor temporale, perioadei de timp.



Butoanele “+” și “-” permit ajustarea intervalului de timp (scara timpului) de la zile până la minute, afișarea detaliată a orelor și minutelor în timpul derulării înregistrării video.



Săgețile simple "Înainte" și "Înapoi" permit rularea de-a lungul "scării timpului" atât înainte, cât și înapoi cu un interval de timp anumit.




Săgețile duble "Înainte" și "Înapoi" permit accelerarea și încetinirea de câteva ori a redării înregistrărilor video.

Pentru a vizualiza conținutul înregistrărilor de pe o dată anumită, faceți click pe butonul Calendar (acțiunea 1), selectați data dorită din calendarul pop-up (acțiunea 2) și ora, plasând cursorul în poziția dorită pe scara timpului (acțiunea 3).




În dreapta butonului Calendar este afișată ora exactă a secvenței video care se redă.



Pentru a descărca arhiva înregistrărilor caracteristice unei perioade de timp anumite, indicați limitele intervalului cronologic: cursorul stâng – la începutul intervalului, cel drept – la sfârșit. Începutul și sfârșitul acestei perioade vor fi afișate la dreapta butonului MP4. Apoi, faceți click pe butonul MP4.



Indicați denumirea fișierului, selectați o locație unde doriți să salvați fișierul și faceți click pe butonul **Salvați**.




Harta

Aici veți găsi o hartă, în cazul de față, a mun. Chișinău.

Markerii de culoare verde indică locurile unde sunt instalate camerele de supraveghere video la care aveți acces. Vă puteți conecta la acestea și vizualiza în timp real.

Pentru a mări sau a micșora scara de redare a hărții, faceți click pe butoanele “+” și “-”, amplasate în colțul din stânga sus a hărții. Navigarea pe hartă se poate face prin poziționarea mouse-ului pe hartă, apăsarea butonului click stânga de la mouse și prin metoda de trage și plasează (drag and drop) găsiți locația necesară.




Dacă faceți click pe marcatorul dorit, în fereastra nou-de-schisă va începe redarea în timp real a semnalului video de la camera de supraveghere.



Favorite

În sub-meniul **Favorite** sunt afișate toate camerele de supraveghere care au fost marcate corespunzător în sub-meniurile **Mapă** și **Camere IP**.



De asemenea, acest meniu permite activarea redării în timp real a semnalului video de la camerele de supraveghere, inclusiv de a vizualiza și descărca arhiva înregistrărilor.